



## Руководство пользователя по интеграции NV GPRS Server FULL и ПО АРМ Центавр

1. Скачать и установить [ПО АРМ Центавр](#). Все настройки оставить по умолчанию.
2. Скачать и установить [NV GPRS Server FULL](#).
3. В папке с установленным NV GPRS Server FULL (например C:\Program Files\NV GPRS Server) открыть файл «nvgpsd.conf» с помощью блокнота и выставить следующие параметры строк:  
receiver\_number=1  
receiver\_type=Surgard  
com\_port=COM9  
connection\_type=COM  
com\_baud\_rate=19200  
com\_ack\_timeout=1  
Сохранить и закрыть файл.
4. Запустить NV GPRS Server FULL “nvgpsd4.exe”:



5. Запустить ПО «Центавр Коллектор», в меню «Добавить коннектор» выбрать тип связи с NV GPRS Server FULL:



6. Установить настройки связи с NV GPRS Server FULL, нажать «ОК»:

Настройки коннектора COM порта

Код станции мониторинга: 9999

Протокол: SurGard/ContactID

Период ожидания данных от станции мониторинга, сек (0 - не использовать): 60

Добавлять смещение к коду объекта: 0

Настройки порта - Rx

Имя COM-порта: COM9

Скорость, бод: 19200

Размер байта, бит: 8 бит / бай

Чётность: NonParity

Стоповых битов, 1

Таймаут чтения, мс: 2000

Настройки порта - Tx

Имя COM-порта: COM18

Скорость, бод: 110

Размер байта, бит: 8 бит / бай

Чётность: NonParity

Стоповых битов, 1

ОК Отмена

7. Открыть ПО АРМ Центавр. По умолчанию имя пользователя «Admin», пароль «1». Войти в меню «Справочники» - «Данные объектов» - «Объекты».

Центавр АРМ v1.9.1 Demo (Admin : Администратор), роль: Администратор

Файл Сервис Справочники Вид (F5) Отчеты (F1) Помощь

Учетные данные пользователей АРМ

Объект: все инфо

всё фразы

Данные объектов

Персонал

Данные реагирования

События с неописанными объектами

Объекты

Группы объектов

Типы объектов

Наборы событий

Все Тревоги Инфо/SMS Взят./Снят. Объект

Добавить к событию:  Раздел  Зона/Пользователь  Линия  АОН  Авто тесты  Не обслуживаемые

Остановка ленты событий

Дата/время сервера	Дата/время прибора	Объект	Код	Название	Событие	Тип	Код события	№ договора	Уровень сигнала
07.07.2017 17:10:46	07.07.2017 17:10:46	1111	1111	Тревога в зоне. Раздел: 1. Зона: 006 (6). Линия: 1	Тест	Тест	130		
07.07.2017 17:10:45	07.07.2017 17:10:45	1111	1111	Объект на связи с 2017-07-07 17:10:45	Тест	Тест			
07.07.2017 17:10:45	07.07.2017 17:10:45	1111	1111	Тревога в зоне. Раздел: 1. Зона: 005 (5). Линия: 1	Тест	Тест	130		
07.07.2017 17:10:13	07.07.2017 17:10:13	1111	1111	С объектом нет связи	Тест	Тест			
07.07.2017 17:10:13	07.07.2017 17:10:13	1111	1111	Нет связи с объектом с 2017-07-07 17:10:13	Тест	Тест			
07.07.2017 17:07:12	07.07.2017 17:07:12	1111	1111	Тревога не опознана. Зона: 2. Линия: 1	Тест	Тест	708		
07.07.2017 17:07:10	07.07.2017 17:07:10	1111	1111	Тревога не опознана. Линия: 1	Тест	Тест	702		
07.07.2017 17:07:09	07.07.2017 17:07:09	1111	1111	Тревога в зоне. Раздел: 1. Зона: 006 (6). Линия: 1	Тест	Тест	130		
07.07.2017 17:07:02	07.07.2017 17:07:02	1111	1111	Тревога в зоне. Раздел: 1. Зона: 005 (5). Линия: 1	Тест	Тест	130		
07.07.2017 17:07:01	07.07.2017 17:07:01	1111	1111	Отказ расширителя. Зона: 059 (59). Линия: 1	Тест	Тест	333		
07.07.2017 17:07:00	07.07.2017 17:07:00	1111	1111	Тревога не опознана. Зона: 2. Линия: 1	Тест	Тест	708		
07.07.2017 17:07:00	07.07.2017 17:07:00	1111	1111	Тревога не опознана. Зона: 1. Линия: 1	Тест	Тест	708		
07.07.2017 17:06:59	07.07.2017 17:06:59	1111	1111	Окончание программирования. Линия: 1	Тест	Тест	628		
07.07.2017 17:06:58	07.07.2017 17:06:58	1111	1111	Объект на связи с 2017-07-07 17:06:58	Тест	Тест			
07.07.2017 17:06:58	07.07.2017 17:06:58	1111	1111	Периодический тест. Линия: 1	Тест	Тест	602		
07.07.2017 17:06:57	07.07.2017 17:06:57	1111	1111	Тревога не опознана. Линия: 1	Тест	Тест	702		
07.07.2017 17:06:57	07.07.2017 17:06:57	NV	9999	Восстановление связи со станцией мониторинга. Линия: 1	Инф.	Инф.	004		
07.07.2017 15:56:35	07.07.2017 15:56:35	NV	9999	Нет связи со станцией мониторинга. Линия: 1	Тревог.	Тревог.	004		
07.07.2017 15:56:35	07.07.2017 15:56:35	NV	9999	Не удалось прочитать никаки данных. Линия: 1	Тревог.	Тревог.	003		
07.07.2017 15:56:35	07.07.2017 15:56:35	NV	9999	Восстановление связи со станцией мониторинга. Линия: 1	Инф.	Инф.	004		


F1 - Окно подмен F2 - Окно тревог F3 - Действия F4 - Инфо объекта F5 - Отчеты F6 - Звонок F7 - Обновить списки F8 - Помощь F10 - Создать резервную копию F11 - Выход F12 - Смена пользователя

Тревоги: 0 Авария связи: 0

Сейчас: 07.07.2017 17:11:33 (за 0.010 сек) Объектов: 2 Событий: 20 Загрузка БД: 1% Модем для SMS не подключен

17:11:34

8. Настроить и сохранить параметры объектов.  
«Уникальный имя» = номер передатчика NV:



9. Настройка интеграции завершена.
10. Произвести остальные настройки согласно инструкции к [ПО АРМ Центавр](#).