

Радиоприемник NAVIGARD PB 28

Версия 0.61

сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП066.В00724 от 15.06.2007 действителен до 14.06.2010г.

инструкция по эксплуатации

1. Назначение.

NAVIGARD PB28 работает совместно с контрольными панелями DSC PC1616/1832/1864.

2. Подключение.

Подключение к панели: соедините соответственно клеммы радиоприемника с соответствующими клеммами на панели DSC.
+12v – RED ; COM – BLK ; DATA – GRN ; CLK – YEL.

3. Устройство и работа.

- После подключения PB28 к панели нужно произвести сканирование кодов пользователей и их полномочий: набрать на клавиатуре команду входа в программирование кодов ***5(мастер код)**, нажать кнопку PRG на приёмнике PB28 и удерживать её нажатой 8 сек. Приёмник начнёт сканирование кодов пользователей, клавиатура при этом будет издавать звуковые сигналы. Ничего не трогать, до тех пор, пока клавиатура сама не выйдет из режима программирования кодов.
- Каждый брелок приписывается к определённому коду пользователя.
Для записи брелка в память приёмника, с клавиатуры нужно войти в режим программирования кодов ***5(мастер код)**, набрать двузначный номер существующего кода, нажать на приёмнике кнопку PRG и дважды нажать на брелке кнопку ARM (символ закрытого замка), зелёный светодиод PRG мигнёт 1 раз, подтвердит запись кода. Нажать на клавиатуре **#** для выхода из программирования кода.
Затем войти с клавиатуры в режим назначения разделов коду пользователя: ***5(мастер код)**, **98**, (двузначный номер этого же кода) и **#** для выхода из режима программирования кодов. При этом брелок будет управлять всеми разделами, назначенными для выбранного кода пользователя.
При назначении этому коду функции «Принуждение»: **99**, (двузначный номер этого же кода) **вкл.2**, при управлении с брелка, также будет отправляться код «Принуждение»
- Удаление брелка производится при удалении кода пользователя ***5**, (мастер код), набрать двузначный номер существующего кода, нажать кнопку ***** на клавиатуре и **#** для выхода из режима программирования кодов.
- Мастер код (код пользователя **40**) не работает с брелком и при попытке зарегистрировать к нему брелок, зелёный светодиод PRG мигнёт 2 раза, неудачная запись кода.
- Очистка памяти: нажать кнопку PRG на приёмнике PB28 и удерживать её нажатой более 8 сек., затем отпустить. Зелёный светодиод PRG мигнёт 5 раз, все коды стёрты.
- Кнопка двойного назначения по умолчанию управляет выходом PGM 2. Для возможности управления выходом нужно запрограммировать выход PGM 2 для управления командой ***72**. Для этого войти в программирование ***8** (код инсталлятора) войти в поле 009, набрать **xx 20**, где **xx** – опция PGM 1, **20** – опция PGM 2. Далее PGM 2 нужно приписать к требуемым разделам (по умолчанию раздел 1). Для этого в программировании панели войти в поле **552**, включить/выключить нужные разделы и нажать **#** для выхода.

4. Назначение кнопок.



5. Индикация статуса разделов.

Переключатель «С» служит для выбора индикации статуса разделов. При снятой переключке индикация разделов : 1...4. При установленной индикация разделов : 5...8.

6. Техническая поддержка.

Тел./факс: (4012) 71-68-66 доб.108,
(4012) 38-68-66;
e-mail: tech@navigard.ru
Website: www.navigard.ru