

<p>Порядок записи беспроводных магнитоконтактных извещателей <b>Navigard 105W</b> в NV 8321, NV 8521, NV PB 60, NV PB 35 <b>с сигналом восстановления</b></p>	<p>Порядок записи беспроводных извещателей <b>Navigard 302DW, iDo 301W</b> в NV 8321, NV 8521, NV PB 60, NV PB 35 <b>без сигнала восстановления</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вставьте батарейки во все извещатели, которые будут прописаны в изделие Navigard</li> <li>2. Снимите (если надета) перемычку S3, закройте корпуса извещателей</li> <li>3. Приложите магниты вплотную к боковой стороне извещателей (контакт замкнут)</li> <li>4. Выберите зону, в которую Вы хотите прописать извещатель (воспользуйтесь инструкцией к конкретному изделию по программированию и выбору зон)</li> <li>5. Уберите магнит от извещателя (контакт замкнут). LED индикатор извещателя должен моргнуть 1 раз, радиоприемник должен издать один короткий звуковой сигнал</li> <li>6. Верните магнит обратно (см.п.п 3). LED индикатор извещателя должен моргнуть 1 раз, радиоприемник должен издать два коротких звуковых сигнала</li> <li>7. NV PB 60, NV 8321 перейдет в следующую радиозону, а LED индикаторы 1-18 покажут номер выбранной зоны NV 8521, NV PB 35 выйдет в предыдущее меню, а LED индикаторы 1-16 покажут, какие номера зон запрограммированы</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вставьте батарейки во все извещатели, которые будут прописаны в изделие Navigard</li> <li>2. Снимите (если надета) перемычку S4, наденьте (если сняты) перемычки JP1, S3, S5, не закрывайте корпуса извещателей</li> <li>3. Выберите зону, в которую Вы хотите прописать извещатель (воспользуйтесь инструкцией к конкретному изделию по программированию и выбору зон)</li> <li>4. Нажмите и отпустите тампер (SW1), LED индикатор извещателя должен моргнуть 1 раз, радиоприемник должен издать один короткий звуковой сигнал</li> <li>5. NV PB 60, NV 8321 перейдет в следующую радиозоны, а LED индикаторы 1-18 покажут номер выбранной зоны NV 8521, NV PB 35 выйдет в предыдущее меню, а LED индикаторы 1-16 покажут, какие номера зон запрограммированы</li> </ol>